

---

## **Figyelmeztetés!**

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

---

# **Programozói Kézikönyv**



PC5020  
Szoftver 3.0 verzió  
DLS3 v1.2 és magasabb

**1. fejezet: Programozás**

Ügyfél: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Telepítés dátuma: \_\_\_\_\_

Üzembe Helyezői Kód: \_\_\_\_\_

<b><u>Modul típusa:</u></b>	<b><u>Megnevezése:</u></b>	<b><u>Elhelyezése:</u></b>
PC5020	POWER 864 alaplapp	_____
PC5108	Zóna bővítő 1	_____
PC5108	Zóna bővítő 2	_____
PC5108	Zóna bővítő 3	_____
PC5108	Zóna bővítő 4	_____
PC5108	Zóna bővítő 5	_____
PC5108	Zóna bővítő 6	_____
PC5108	Zóna bővítő 7	_____
PC5132	Vezeték nélküli bővítő	_____
PC5204	Tápegység / kimeneti modul	_____
PC5208	Kimenet bővítő	_____
PC5400	Soros Nyomtató modul	_____
Escort 5580	Hang segéd modul	_____
PC59xx	Audio interface modul	_____
PC5700	Tűz modul	_____
PC5720	Tűz modul	_____
LINKS2X50	Rádiós átviteli modul	_____
LINKS1000	Celuláris modul	_____
GSM1000	GSM modul	_____

<b><u>Billentyűzetek:</u></b>	<b><u>Billentyűzet típusa:</u></b>	<b><u>Elhelyezése:</u></b>
Billentyűzet 1	_____	_____
Billentyűzet 2	_____	_____
Billentyűzet 3	_____	_____
Billentyűzet 4	_____	_____
Billentyűzet 5	_____	_____
Billentyűzet 6	_____	_____
Billentyűzet 7	_____	_____
Billentyűzet 8	_____	_____

**Zóna programozás összefoglalása:**

A zónatípust a [001]-[004]-es szekcióban, a zóna attribútumokat a [101]-[164]-es szekcióban, a billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban, a zónák partíciókhoz rendelését a [202]-[265]-ös szekcióban lehet megadni. A zónacímkék programozását az „A” függelékben „Az LCD5500Z billentyűzet programozása” cím alatt lehet megtalálni. A szériaszámot az érzékelők hátlapjáról a [804]-es szekcióba kell beírni.

Rendszer Zóna	Zóna címke	Zóna	Zóna attribútumok*								Széria szám (ESN)	Partíciók							
		Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	(vezeték nélküli)	1	2	3	4	5	6	7	8
Z1																			
Z2																			
Z3																			
Z4																			
Z5																			
Z6																			
Z7																			
Z8																			
Z9																			
Z10																			
Z11																			
Z12																			
Z13																			
Z14																			
Z15																			
Z16																			
Z17																			
Z18																			
Z19																			
Z20																			
Z21																			
Z22																			
Z23																			
Z24																			
Z25																			
Z26																			
Z27																			
Z28																			
Z29																			
Z30																			
Z31																			
Z32																			
Z33																			
Z34																			



## 2. fejezet: Billentyűzet programozása

### [000] Billentyűzet Hozzárendelés ( 2.6 fejezet Billentyűzet hozzárendelés)

*Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!*

[0] Hely (Bevihető értékek: első digit:0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második digit 1-8 a hely (cím/slot))

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

#### Funkció gomb opciók:

00 Null gomb (nem használt)

01 1-es partíció választása

02 2-es partíció választása

03 Otthoni élesítés

04 Távozó élesítés

05 [\*][9] Nincs belépési idő

06 [\*][4] Ajtócsengő Be / Ki

07 [\*][6][----][4] Rendszer teszt

08 [\*][1] Zóna kiiktatás

09 [\*][2] Hiba kijelzés

10 [\*][3] Riasztási memória

11 [\*][5] Hozzáférési kódok

12 [\*][6] Felhasználói funkciók

13 Parancs kimenet 1 [\*][7][1]

14 Parancs kimenet 2 [\*][7][2]

15 Általános hang segítség

16 [\*][0] Gyors távozás

17 [\*][1] Otth / Táv. zónák újraéles.

18 Azonosított hang segítség

19 Parancs kimenet 3 [\*][7][3]

20 Későbbi felhasználásra

21 Parancs kimenet 4 [\*][7][4]

22 Kamera aktiválás (5108L)

23 Zóna kiiktatás visszaállítás

24 Csoport kiiktatás visszaállítás

25 Későbbi felhasználásra

26 Későbbi felhasználásra

27 3-as partíció választása

28 4-es partíció választása

29 5-ös partíció választása

30 6-os partíció választása

31 7-es partíció választása

32 8-as partíció választása

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
LED	11	03	04	06	14	16
LCD	18	03	04	06	14	16
Billentyűzet 1	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 2	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 3	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 4	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 5	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 6	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 7	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]
Billentyűzet 8	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]	[ I ]

### 3. fejezet: Alapprogramozás

#### Zóna programozás

<b>00</b> A zóna nincs használva	<b>10</b> 24 órás felügyelt csipogó	<b>20</b> 24 órás hűtő
<b>01</b> Késleltetett 1.	<b>11</b> 24 órás betörés	<b>21</b> 24 órás állandó tamper
<b>02</b> Késleltetett 2.	<b>12</b> 24 órás holdup	<b>22</b> Impulzusos kulcsos kapcsoló
<b>03</b> Azonnali	<b>13</b> 24 órás gáz	<b>23</b> Két állású kulcsos kapcsoló
<b>04</b> Követő	<b>14</b> 24 órás hó	<b>24</b> LINKS válasz (GSM 1000)
<b>05</b> Követő Otthoni / Távozó	<b>15</b> 24 órás mentő	<b>25</b> Követő késleltetett
<b>06</b> Késleltetett Otthoni / Távozó	<b>16</b> 24 órás pánik	<b>26</b> 24 órás nem riasztó
<b>07</b> Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	<b>17</b> 24 órás vészhelyzet	<b>87</b> Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.)
<b>08</b> Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	<b>18</b> 24 órás sprinkler	<b>88</b> Normál 24 órás tűz (vez. nélküli)
<b>09</b> 24 órás felügyelt	<b>19</b> 24 órás víz	

*Megjegyzés: A kezelőket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.*

*A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.*

Szekció	Zóna	Gyári	Típus	Szekció	Zóna	Gyári	Típus
<b>[001]</b>	Zóna 1	01	[ I ]	<b>[002]</b>	Zóna 17	00	[ I ]
	Zóna 2	03	[ I ]		Zóna 18	00	[ I ]
	Zóna 3	03	[ I ]		Zóna 19	00	[ I ]
	Zóna 4	03	[ I ]		Zóna 20	00	[ I ]
	Zóna 5	04	[ I ]		Zóna 21	00	[ I ]
	Zóna 6	04	[ I ]		Zóna 22	00	[ I ]
	Zóna 7	04	[ I ]		Zóna 23	00	[ I ]
	Zóna 8	04	[ I ]		Zóna 24	00	[ I ]
	Zóna 9	00	[ I ]		Zóna 25	00	[ I ]
	Zóna 10	00	[ I ]		Zóna 26	00	[ I ]
	Zóna 11	00	[ I ]		Zóna 27	00	[ I ]
	Zóna 12	00	[ I ]		Zóna 28	00	[ I ]
	Zóna 13	00	[ I ]		Zóna 29	00	[ I ]
	Zóna 14	00	[ I ]		Zóna 30	00	[ I ]
	Zóna 15	00	[ I ]		Zóna 31	00	[ I ]
	Zóna 16	00	[ I ]		Zóna 32	00	[ I ]
<b>[003]</b>	Zóna 33	00	[ I ]	<b>[004]</b>	Zóna 49	00	[ I ]
	Zóna 34	00	[ I ]		Zóna 50	00	[ I ]
	Zóna 35	00	[ I ]		Zóna 51	00	[ I ]
	Zóna 36	00	[ I ]		Zóna 52	00	[ I ]
	Zóna 37	00	[ I ]		Zóna 53	00	[ I ]
	Zóna 38	00	[ I ]		Zóna 54	00	[ I ]
	Zóna 39	00	[ I ]		Zóna 55	00	[ I ]
	Zóna 40	00	[ I ]		Zóna 56	00	[ I ]
	Zóna 41	00	[ I ]		Zóna 57	00	[ I ]
	Zóna 42	00	[ I ]		Zóna 58	00	[ I ]
	Zóna 43	00	[ I ]		Zóna 59	00	[ I ]
	Zóna 44	00	[ I ]		Zóna 60	00	[ I ]
	Zóna 45	00	[ I ]		Zóna 61	00	[ I ]
	Zóna 46	00	[ I ]		Zóna 62	00	[ I ]
	Zóna 47	00	[ I ]		Zóna 63	00	[ I ]
	Zóna 48	00	[ I ]		Zóna 64	00	[ I ]

**Rendszeridők és kódok:****[005] Rendszer idők**

Gyári [001-255]

030 [ I I ] 1-es belépési késleltetés másodpercben (5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)

045 [ I I ] 2-es belépési késleltetés másodpercben (5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)

120 [ I I ] Kilépési késleltetés másodpercben (5.17 fejezet „Belépési és kilépési késl. Opciók”)

004 [ I I ] Sziréna kikapcsolási idő percben (5.13 fejezet „Sziréna opciók”)

**[006] Üzembe helyezési kód** (4.1 fejezet „Hozzáférési kódok”)

Gyári érték

[5555] [ I I I I ]

**[007] Mester kód** (4.1 fejezet „Hozzáférési Kódok”)

Gyári érték

[1234] [ I I I I ]

**[008] Karbantartási kód** (4.1 fejezet „Hozzáférési Kódok”)

Gyári érték

[AAAA] [ I I I I ]

**[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása** (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)*Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]***Programozható kimeneti opciók****01** Betörés és Tűz sziréna kimenet**02** Későbbi felhasználásra**03** Érzékelő újraindítás [\*][7][2]**04** Későbbi felhasználásra**05** Élesített rendszer állapot**06** Élesítésre kész**07** Billentyűzet hangjelzőjét követő**08** Kisegítő impulzus**09** Rendszer hiba**10** Rendszer esemény**11** Rendszer tamper**12** TLM és riasztás**13** Kissoff kimenet**14** Indító föld impulzus**15** Távoli működtetés (DLS-3)**16** LINKS1000/GSM1000 támogatás (PGM1)**17** Távozó élesítés**18** Otthoni élesítés**19** 1. kimeneti parancs [\*][7][1]**20** 2. kimeneti parancs [\*][7][2]**21** 3. kimeneti parancs [\*][7][3]**22** 4. kimeneti parancs [\*][7][4]**23** Későbbi felhasználásra**24** Későbbi felhasználásra**25** Késleltetett betörés és tűz kimenet*Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!*

Gyári

19

[ I ]

PGM1

Gyári

10

[ I ]

PGM2

**[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (Fő panel / PC5208)** (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Gyári

01

[ I ]

PGM 3 (alaplapp/PC5208\*)

Gyári

01

[ I ]

PGM 7

01

[ I ]

PGM 4 (alaplapp/PC5208\*)

01

[ I ]

PGM 8

01

[ I ]

PGM 5

01

[ I ]

PGM 9

01

[ I ]

PGM 6

01

[ I ]

PGM 10

*Megjegyzés: Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a fő panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.***[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása** (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Gyári

01

[ I ]

PGM11

Gyári

01

[ I ]

PGM13

01

[ I ]

PGM12

01

[ I ]

PGM14

**Egyéb rendszer opciók:****[012] Billentyűzet kizárása** (5.20 fejezet „Billentyűzet kizárás”)

*Megjegyzés: Ha a billentyűzetkizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.*

Gyári érték

000 [ ] [ ] [ ] A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255)

000 [ ] [ ] [ ] A kikapcsolás időtartama (001-255 perc)

**[013] Első rendszer opciók kód**

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet	
KI	[ ]	1	Alapállapotban zárt hurok	Ellenállással lezárt hurok	2.9
KI	[ ]	2	Kettős ellenállással lezárt hurok	Egy ellenállással lezárt hurok	2.9
BE	[ ]	3	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt	4.3
KI	[ ]	4	Tamper / Hiba nincs nyitottként kij.	Tamper / Hiba nyitottként kijelvezve	4.3
KI	[ ]	5	Zóna 1 gyors hurokválaszidejű	Zóna 1 normál hurokválaszidejű	5.22
BE	[ ]	6	Hangos kilépési hiba engedélyezve	Hangos kilépési hiba jelzés tiltva	5.17
BE	[ ]	7	Az eseménytár követi a riasztás számlálót	Az eseménytár nem követi	5.18
KI	[ ]	8	Hármas Tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés	5.13

\*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

**[014] Második rendszer opciók kód**

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet	
KI	[ ]	1	Élesítés / Hatástalanítás Sziréna Jelzés	Nincs sziréna hangjelzés	5.15
KI	[ ]	2	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[ ]	3	Sziréna hangjelzés a kilépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[ ]	4	Sziréna hangjelzés a belépési késl. alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.17
KI	[ ]	5	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés	4.3
BE	[ ]	6	Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés	5.17
KI	[ ]	7	A kilépési késleltetés megszakításának eng.	A kilépési késleltetés megsz. tiltása	5.17
KI	[ ]	8	Folyamatos Tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt	5.13

**[015] Harmadik rendszer opciók kód**

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet	
BE	[ ]	1	Tűz gomb engedélyezve	Tűz gomb tiltva	5.14
KI	[ ]	2	Pánik gomb hangos	Pánik gomb csendes	5.14
KI	[ ]	3	Gyors távozás engedélyezve	Gyors távozás tiltva	4.3
BE*	[ ]	4	Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombhoz	4.3
KI**	[ ]	5	Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód	4.3
KI	[ ]	6	Mester kód nem változtatható	Mester kód megváltoztatható	4.1
BE	[ ]	7	TLM engedélyezve	TLM tiltva	5.10
KI	[ ]	8	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapot bill. hangjel. ha TLM hiba	5.10

\* Ha PC5132 v2.1 vagy régebbi és WLS909 van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani ÉLESÍTÉS funkcionál

\*\* Ha BE állás van, a 08-ra állított funkciógomb csak kóddal együtt üzemel



**[016] Negyedik rendszer opciós kód**

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
BE	<input type="checkbox"/>	<b>1</b> AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve	4.3
KI	<input type="checkbox"/>	<b>2</b> Trouble jelzőfény villog ha AC hiba	Trouble lámpa nem követi az AC-t	4.3
KI	<input type="checkbox"/>	<b>3</b> A bill. kikapcsol ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	<b>4</b> Kód kell a bill. kikapcs. visszaállításához	Nincs szükség kódra	5.20
BE	<input type="checkbox"/>	<b>5</b> Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	<b>6</b> Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	<b>7</b> Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat	5.20
KI	<input type="checkbox"/>	<b>8</b> Billentyűzet tamper engedélyezve	Billentyűzet tamper tiltva	5.21

**[017] Ötödik rendszer opciós kód**

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet
BE	<input type="checkbox"/>	<b>1</b> WLS kulcshoz nincs kódhasználat*	WLS kulcshoz kódhasználat	5.15
BE	<input type="checkbox"/>	<b>2</b> Auto-élesítés napirend [*][6] menüben	Auto-élesítés napirend install menüben	5.16
KI	<input type="checkbox"/>	<b>3</b> Későbbi felhasználásra		
KI	<input type="checkbox"/>	<b>4</b> Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva	5.8
KI	<input type="checkbox"/>	<b>5</b> Késő a záráshoz engedélyezve	Késő a záráshoz tiltva	5.16
KI	<input type="checkbox"/>	<b>6</b> Téli-nyári időszámításra átállás enged.	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva	5.23
BE	<input type="checkbox"/>	<b>7</b> Periódikus kamera ellenőrzés engedélyezve	Periódikus kamera ellenőrzés tiltva	5.25
KI	<input type="checkbox"/>	<b>8</b> Sziréna jelzés csak távozó élesít/hat-nál	Sziréna jelzés mindenén élesít/hat-nál	5.15

\*Ezt engedélyezni kell a PC5132 V2.1 vagy magasabbnál.

**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés (2.10 fejezet: „Billentyűzeti zónák”)**

*Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!*

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64)

## 4. fejezet: Bővített rendszer programozás

**Zóna attribútumok:** (5.2 fejezet: „Zóna Jellemzők”)

**Zóna attribútum gyári értékek ( i = Bekapcsolva; n = Kikapcsolva)**

Jellemző:	1	2	3	4	5	6	7	8
BE	Hangos	Folyamatos	Ajtócsengő	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Vez.nélküli
Zónatípusa	Csendes	Szagattott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
KI								
00 Nincs használva	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1	I	I	I	I	N	I	N	N
02 Késleltetett 2	I	I	I	I	N	I	N	N
03 Azonnali	I	I	I	I	N	I	N	N
04 Követő	I	I	N	I	N	I	N	N
05 Követő Otthoni / Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N
06 Késleltetett Otthoni / Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt	N	I	N	N	I	N	N	N
10 24 órás felügyelt csipogó	N	I	N	I	N	N	N	N
11 24 órás betörés	I	I	N	I	N	N	N	N
12 24 órás holdup	N	I	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz	I	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hó	I	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos	I	I	N	N	N	N	N	N
16 24 órás pánik	I	I	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet	I	I	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler	I	I	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz	I	I	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő	I	I	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó tamper	I	I	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.	N	N	N	N	I	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló	N	N	N	N	I	N	N	N
24 LINKS válasz (GSM 1000)	N	N	N	N	I	N	N	N
25 Követő késleltetett	I	I	N	I	N	I	N	N
26 24 órás nem riasztó	N	N	N	N	I	N	N	N
87 Késl. 24 ó.Tűz (vez.nélk.)	I	N	N	N	N	N	N	I
88 24 ó.Tűz (vezeték nélküli)	I	N	N	N	N	N	N	I

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8
[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Ezen mezők alapja a [001] – [004] szakasz

**Rendszer időzítők:**

- [165] **Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra** (5.4 fejezet „Kommunikátor-tárcsázás”)  
Gyári érték:007 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-015-ig
- [166] **Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)** (5.4 fejezet „Kommunikátor-tárcsázás”)  
Gyári érték:040 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [170] **PGM kimenet időzítés** (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)  
Gyári érték:005 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [175] **Automatikus élesítés előjelzés időzítése** (5.16 fejezet „Automatikus élesítés”)  
Gyári érték:000 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 másodperc, ha 000: nincs autó-éles küldés.
- [176] **Betörés azonosító időzítő** (5.8 fejezet „Kommunikátor-eseménykódok”)  
Gyári érték:000 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 másodperc.

**Automatikus élesítés programozása** (5.16 fejezet „Automatikus élesítés”)

Írjon be 4 digítet (óra;perc) minden napra, a rendszer automatikus élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.  
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

Szek-Ció	Par-tíció	Nap	Időpont	Szek-Ció	Par-tíció	Nap	Időpont
[181]	1	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]	[185]	5	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]
[182]	2	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]	[186]	6	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]
[183]	3	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]	[187]	7	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]
[184]	4	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]	[188]	8	vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat	[ ] [ ]

## 5. fejezet: Partíció és zónaprogramozás

### [201] Partíció kiválasztási maszk (5.3 fejezet „Partíció / zónahozzárendelés”)

A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerbe.

*Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges!*

Gyári	Opció	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Partíció 1 engedélyezve	Nem tiltható
KI	<input type="checkbox"/>	2 Partíció 2 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Partíció 3 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Partíció 4 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Partíció 5 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Partíció 6 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Partíció 7 engedélyezve	Tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Partíció 8 engedélyezve	Tiltva

### Zónák partícióhoz rendelése: (5.3 fejezet „Partíció / Zónahozzárendelés”)

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Zóna:							
[202]	1	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	2	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	2	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	2	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	2	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	2	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	2	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	2	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	2	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szekció	Partíció	Zóna:							
[218]	3	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	3	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	3	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	3	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	3	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	3	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	3	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	3	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	4	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	4	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	4	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	4	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	4	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	4	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	4	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	4	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[234]	5	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	5	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	5	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	5	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	5	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	5	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	5	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	5	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szekció	Partíció	Zóna:							
[242]	6	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>									
[250]	7	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>									
[258]	8	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 6. fejezet: Kommunikátor programozása

#### Telefonszámok:

Megjegyzés: A [301]-[353] szakaszok gyárilag [F] értékkel vannak feltöltve!

[301] Első telefonszám (32 számjegy) (5.5 fejezet „Kommunikátor-telefonszámok”)

[ \_ I \_ ]

[302] Második telefonszám (32 számjegy) (5.5 fejezet „Kommunikátor-telefonszámok”)

[ \_ I \_ ]

[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy) (5.5 fejezet „Kommunikátor-telefonszámok”)

[ \_ I \_ ]

#### Rendszer azonosító kód: (5.6 fejezet „Kommunikátor – Előfizetői azonosító számok”)

Írjon be 6 számjegyet a rendszer azonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

[310] [ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ] Rendszer azonosító kód

#### Partíció azonosító kód:

Szekció	Partíció	Kód
[311]	1	[ _ I _ I _ I _ ]
[312]	2	[ _ I _ I _ I _ ]
[313]	3	[ _ I _ I _ I _ ]
[314]	4	[ _ I _ I _ I _ ]
[315]	5	[ _ I _ I _ I _ ]
[316]	6	[ _ I _ I _ I _ ]
[317]	7	[ _ I _ I _ I _ ]
[318]	8	[ _ I _ I _ I _ ]

#### Üzenetkódok:

#### Riasztási üzenetkódok, 1-64 zóna (5.8 fejezet „Kommunikátor – eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[320]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
[321]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
[322]	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
[323]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
[323]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]	[ _ I _ ]



**Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[324]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[325]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[326]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[327]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[328] Egyéb riasztási üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

<input type="checkbox"/>	1. Kényszerített riasztás	<input type="checkbox"/>	4. Zónabővítő Felügyelet Riasztás
<input type="checkbox"/>	2. Riasztás utáni nyitás	<input type="checkbox"/>	5. Zónabővítő Felügyelet Visszaállás
<input type="checkbox"/>	3. Nem régi zárás	<input type="checkbox"/>	6. Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás

**[329] Riasztások és visszaállások prioritása** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

<input type="checkbox"/>	1. Billentyűzet Tűz riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Billentyűzet Tűz visszaállás
<input type="checkbox"/>	2. Bill. Segélykérés riasztás	<input type="checkbox"/>	6. Billentyűzet Segélykérés visszaáll.
<input type="checkbox"/>	3. Bill. Pánik riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Billentyűzet Pánik visszaállás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	8. Későbbi felhasználás

**Tamper üzenetkódok, 1-64 zóna** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[330]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[331]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[332]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[333]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tamper visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[334]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[335]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[336]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[337]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[338] Egyéb tamper üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

1. Általános rendszer tamper  
 2. Általános rendszer tamper visszaállítás  
 3. Billentyűzet kizárása

**Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 hozzáférési kód** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[339]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[340]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- Zárás a 33. Kényszerített kóddal     Zárás a 42. Felügyelői kóddal  
 Zárás a 34. Kényszerített kóddal     Részleges zárás  
 Zárás a 40. Mester kóddal             Különleges zárás  
 Zárás a 41. Felügyelői kóddal         Késői zárás

**Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-16 hozzáférési kód** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

Szekció

[342]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[343]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- |                          |                                      |                          |                                   |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> | 5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal |
| <input type="checkbox"/> | 2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal | <input type="checkbox"/> | 6. Automatikus élesítés törlése   |
| <input type="checkbox"/> | 3. Nyitás a 40. Mester kóddal        | <input type="checkbox"/> | 7. Különleges nyitás              |
| <input type="checkbox"/> | 4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal    |                          |                                   |

**[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- |                          |                                  |                          |  |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. Akkumulátor hiba riasztás     | <input type="checkbox"/> | 5. Segéd tápegység hiba riasztás           |
| <input type="checkbox"/> | 2. AC üzemzavar riasztás         | <input type="checkbox"/> | 6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)       |
| <input type="checkbox"/> | 3. Sziréna áramkör hiba riasztás | <input type="checkbox"/> | 7. Általános Rendszer Hiba                 |
| <input type="checkbox"/> | 4. Tűzzóna hiba riasztás         | <input type="checkbox"/> | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás |

**[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- |                          |                                       |                          |   |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. Akkumulátor hiba visszaállítás     | <input type="checkbox"/> | 5. Segéd tápegység hiba visszaállítás           |
| <input type="checkbox"/> | 2. AC üzemzavar visszaállítás         | <input type="checkbox"/> | 6. TLM hiba kód visszaállítás                   |
| <input type="checkbox"/> | 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás | <input type="checkbox"/> | 7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás        |
| <input type="checkbox"/> | 4. Tűzzóna hiba visszaállítás         | <input type="checkbox"/> | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás |

**[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- |                          |  |                          |   |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> | 6. Általános zóna hiba riasztás             |
| <input type="checkbox"/> | 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | <input type="checkbox"/> | 7. Általános zóna hiba visszaállítás        |
| <input type="checkbox"/> | 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód    | <input type="checkbox"/> | 8. Rendellenesség Kód                       |
| <input type="checkbox"/> | 4. DLS kapcsolódás BE                  | <input type="checkbox"/> | 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás  |
| <input type="checkbox"/> | 5. DLS kapcsolódás KI                  | <input type="checkbox"/> | 10. Ált. zóna alacsony aku. fesz. visszaáll |

**[348] Teszt átvitel üzenetkódok** (5.8 fejezet „Kommunikátor - eseménykódok és „A” függelék”)

- |                          |                                 |                          |   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1.Periodikus teszt átviteli kód | <input type="checkbox"/> | 3.LINKS1000 / GSM1000 Teszt átviteli kód                |
| <input type="checkbox"/> | 2.Rendszer teszt kód            |                          | *A LINKS teszt helyére írjon „00”-t ha az nem használt. |

**[350] Kommunikátor formátum – opciók** (5.7 fejezet „Kommunikátor - kommunikációs formátumok”)

*Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.*

Gyári érték

02  1.telefonszám

02  2.telefonszám

<b>01</b> 20BPS, 1400Hz handshake	<b>03</b> DTMF CONTACT ID	<b>05</b> Személyhívó, Pager	<b>07</b> 10BPS, 1400Hz handshake
<b>02</b> 20BPS, 2300Hz handshake	<b>04</b> SIA FSK	<b>06</b> Residential	<b>08</b> 10BPS, 2300Hz handshake

**Hívásirány opciók:****Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:** (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:** (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok** (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok** (5.4 fejezet „Kommunikátor –Tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel.szám	1. Tel szám GSM1000	2. Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE
[375]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok** (5.4 fejezet „Kommunikátor – Tárcsázás”)

Szekció	Partíció	Opció1.	Tel szám	2.Tel.szám	1.Tel szám GSM1000	2.Tel.szám GSM1000	Kiegészítő kommunikátor
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE
[376]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[377] Kommunikációs változók**

Gyári

003	[ ] [ ] [ ] [ ]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
003	[ ] [ ] [ ] [ ]	Riasztás számláló (tamper / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
003	[ ] [ ] [ ] [ ]	Riasztás számláló (karbantás / visszállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)	5.19
000	[ ] [ ] [ ] [ ]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)	5.8
030	[ ] [ ] [ ] [ ]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)	5.8
003	[ ] [ ] [ ] [ ]	TLM hiba késleltetés	(003-255)	5.10
030	[ ] [ ] [ ] [ ]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)	5.11
030	[ ] [ ] [ ] [ ]	Teszt átvitel időköz (LINKS / GSM)	(001-255 nap)	5.11
007	[ ] [ ] [ ] [ ]	Zóna alacsony telepfez. átviteli késlelt	(000-255 nap)	5.8
030	[ ] [ ] [ ] [ ]	Rendellenesség Átviteli Ciklus	(000-255 nap / óra)	5.8

Megjegyzés: Az AC hibajelzés nem kerül átvitelre, ha [000]-ként van programozva.

Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

\* Függs a [702] opció 3-as pontjától

**[378] A teszt átvitel időpontja (5.11 fejezet „Teszt továbbítás”)**

Gyári érték

9999 [ ] [ ] [ ] [ ] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

**Kommunikátor opciók:****[380] Első kommunikációs opció kód**

Gyári	opció	BE	KI	szakasz	
BE	[ ]	1	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva	5.4
KI	[ ]	2	Visszaállítás sziréna kikapcs. idő után	Visszaállítás zónát követi	5.8
KI	[ ]	3	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás	5.4
KI	[ ]	4	Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5. nél	Csak DTMF-el hív	5.4
KI	[ ]	5	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva	5.5
KI	[ ]	6	Felváltva tárcsáz (1. és 3. között)	1.szám után, 3. Szám hívása	5.5
KI	[ ]	7	GSM hívás földi vonalként	GSM tartaléka a földvonalnak	5.26
KI	[ ]	8	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)	5.8

**[381] Második kommunikációs opció kód**

Gyári	opció	BE	KI	szakasz	
KI	[ ]	1	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve	5.15
KI	[ ]	2	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál	Nincs engedélyezve	5.15
KI	[ ]	3	Az SIA programozott üzenatkódot küld	Az SIA automatikus üzenet kód	5.7
KI	[ ]	4	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva	5.15
BE	[ ]	5	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng.	Tiltva	5.27
KI	[ ]	6	Telefonszám 2 Behallgatás Eng.	Tiltva	5.27
BE	[ ]	7	Contact ID programozott üzenatkódok	Contact ID automatikus üzenatkódok	5.7
KI	[ ]	8	Lokális üzemmód enged	Tiltva	5.27

**[390] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Első telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 kommunikátor”)**

Gyári FFFF [ ] [ ] [ ] [ ] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

**[391] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Második telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)**

Gyári FFFF [ ] [ ] [ ] [ ] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

**[392] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)**

Gyári FFFF [ ] [ ] [ ] [ ] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

**[393] LINKS/GSM speciális jelszakasz (Az összes telefonszám) (5.26 fejezet „GSM1000 Kommunikátor”)**

Gyári FFFFFFFF [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[\*] tárcsázása: [\*][2][\*] [#] tárcsázása: [\*][3][\*]

## 7. fejezet: Letöltési opciók

### [401] Első letöltési opciós kód (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Üzenetrögzítő / kettős hívás engedélyezve	Üzenetrögzítő / kettős hívás tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	A felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	A felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot
KI	<input type="checkbox"/>	3	Visszahívás engedélyezve	Visszahívás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Felhasználó által indított visszahívás eng.	Felhasználó által indított visszahívás tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

### [402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 digit) (5.9 fejezet „Letöltés”)

          

### [403] A letöltés hozzáférési kódja (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári:5020                         4 hexadecimális digit

### [404] Panel azonosító kód (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári:5020                         4 hexadecimális digit

### [405] Üzenetrögzítő kettős hívás időzítő (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: 060                        Értéke:001-255 sec.

### [406] A csengetések száma a válaszadáshoz (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: 000                        Értéke:000-255

### [490] LINKS Kezdő Jelszakasz (Letöltési telefonszám) (5.9 fejezet „Letöltés”)

Gyári: FFFF                         (A nem használt digiték Hexadecimális F-ek)

### [499] [Üzembe helyezői kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés) (5.9 fejezet „Letöltés”)

## 8. fejezet PGM kimenetek

### PGM kimenet attribútumok: (5.12 fejezet „PGM kimenetek”)

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009][010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

**PGM attribútumok gyári beállítása** ( i = attribútum BEkapcsolva; n = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
<b>BE</b> Kimen.enged	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
<b>KI</b> Kimen.tiltva	-	-	Invertált	BE / KI	Nem szüks.kód
<b>PGM opció</b>					
[01] Betörés / Tűz sziréna			I		
[03] Érzékelő újra indítás			I		N
[05] Élesített állapot			I		
[06] Élesítésre kész			I		
[07] Billentyűzet hangjelzőjét követő			I		
[08] Kisegítő impulzus			I		
[11] Rendszer tamper			I		
[12] TLM és Riasztás			I		
[13] Kíssoff			I		
[14] Indító föld impulzus			I		
[15] Távoli működtetés			I		
[16] LINKS 1000 támogatás			I		
[17] Away élesítés			I		
[18] Stay élesítés			I		
[19] Parancs kimenet 1			I	I	I
[20] Parancs kimenet 2			I	I	N
[21] Parancs kimenet 3			I	I	N
[22] Parancs kimenet 4			I	I	N
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna			I*		

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PGM opció</b>	Szerviz Szükség	AC hiba	TLM Hiba	FTC	Zóna Hiba	Zóna Rong / tamper	Zóna akku hiba	Idő elvesztése
<b>BE</b>	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
<b>KI</b>	I	I	I	I	I	I	I	I
[09] Rendszer hiba								
<b>PGM opció</b>	Betörés Esemény	Tűz Esemény	Pánik Esemény	Orvos Esemény	Felügy. Esemény	Elsőbbség esemény	Feltart. Esemény	Időzítés követése*
<b>BE</b>	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
<b>KI</b>	I	I	I	I	I	I	I	N
[10] Rendszer esemény								

\* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szek- PGM Kimenet	1	2	3	4	5	6	7	8
ció # Típusa*								

### PC5020

[501]	1	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### PC5208/PC5020\*

[503]*	3	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[505]	5	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni

Szek- ció	PGM #	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
--------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**PC5204**

[511]	11	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PGM kimenet partícióhoz rendelése**

Szek- ció	PGM #	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
--------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**PC5020**

[551]	1	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PC5208/PC5020\***

[553]*	3	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PC5208**

[555]	5	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PC5204**

[561]	11	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## 9. fejezet: Nemzetközi beállítások

### [700] Óra állítás (5.24 fejezet „Óra beállítás”)

Gyári: 60  (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

### [701] Első nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	50Hz AC	60Hz AC 2.2
KI	<input type="checkbox"/>	2	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat 5.25
KI	<input type="checkbox"/>	3	AC / DC élesztés gátlás engedélyezve	AC / DC élesztés gátlás tiltva 5.15
KI	<input type="checkbox"/>	4	Rsz .tamper esetén ü.helyezői újraind. kell	Rsz .tamper esetén visszaállást követ 5.21
KI	<input type="checkbox"/>	5	6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód 4.1
KI	<input type="checkbox"/>	6	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés 2.2
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

### [702] Második nemzetközi opciós kód

Gyári	opció	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 5.4
BE	<input type="checkbox"/>	2	Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	3	Vez. vonal teszt átvitel percben	Vez. vonal teszt átvitel napban* 5.11
KI	<input type="checkbox"/>	4	1600 Hz Handshake	Normál handshake 5.7
KI	<input type="checkbox"/>	5	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	6	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang 5.4
KI	<input type="checkbox"/>	7	DLS ablak 1 órára engedélyezve	DLS ablak 6 órán át engedélyezve 5.9
KI	<input type="checkbox"/>	8	Szirenajelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban 5.4

\*GSM 1000 teszt átvitel csak napi elküldésre programozható.

### [703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között (5.4 fejezet „Kommunikátor – tárcsázás”)

Gyári: 001  (Értéke: 000-255 másodperc)

## 10 fejezet: Modul programozás

### [801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5400 üzembe helyezői kézikönyvben.

### [802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Üzembe helyezése és programozása a PC59XX üzembe helyezői kézikönyvben.

### [803] Alternatív kommunikáció programozása

Üzembe helyezése és programozása a LINKS2x50 üzembe helyezői kézikönyvben.

### [804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben.

### [805] PC5100 Címző modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5100 üzembe helyezői kézikönyvben.

### [806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5108L üzembe helyezői kézikönyvben.

## 11. fejezet: Speciális üzembe helyezői funkciók

[901] Üzembe helyezői séta teszt mód engedélyezése / tiltása (5.30 fejezet „Programozói séta teszt”)

[902] Modul felügyelet újraindítása (2.8 fejezet „Modulok eltávolítása”)

[903] Modul felügyelet (2.7 fejezet „A rendszerfelügyelet engedélyezése”)

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-32).
- [#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelelő	2. fény világít	„FAIR” („MEGFELELŐ”)	kettő hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[906] Helyi teszt download távvezérelt indításhoz

Ha el szeretné indítani a download távvezérelt indítás tesztet lépjen be ebbe a szekcióba. A teszt küldéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- [1] 1. Telefonszám
- [2] 2. Telefonszám
- [3] 1. Telefonszám (GSM1000)
- [4] 2. Telefonszám (GSM1000)

[990] Üzembe helyező kizárása engedélyezve (5.29 fejezet „Programozói kizárás”)

[991] Üzembe helyező kizárása tiltva (5.29 fejezet „Programozói kizárás”)

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[995] Escort 5580 gyári alapértékének visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[998] PC59XX gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

[999] PC5020 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.28 fejezet „Gyári alapértékre állítás”)

## „A” Független: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

Az LCD5500Z V3.0 (vagy magasabb) billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

### Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [\*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [\*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

### Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
  - A (<>) billentyűvel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
  - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
- |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9,0  | [0] - szóköz     |
- A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
  - A címke programozásának végén nyomja le a [\*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [\*] billentyűt.
  - Folytassa a 2.lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

#### [001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

#### [065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

#### [066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

#### [067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

#### [070] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	[ ]	1	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	2	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kikapcsolva
BE	[ ]	6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

#### [071] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	[ ]	1	Üzembe helyezői prog. kijelzés bekapcsolva	Üzembe helyezői prog. kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	2	Otthoni élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthoni élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	[ ]	5	Gyors távozás bekapcsolva	Gyors távozás kikapcsolva
BE	[ ]	6	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
KI	[ ]	7	Későbbi felhasználásra	
KI	[ ]	8	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

**[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

**[073] Letöltött Üzenet Kijelzése**

Gyári: 003    (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

**[074] Billentyű funkciók**

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3 [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

**[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3 Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

**[076] Billentyűzet opciók**

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto.riasztás mem. léptetésének eng.	Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzése engedélyezve*	Hőmérséklet kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

\* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziójú billentyűzettel működik.

**[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE		KI
KI	<input type="checkbox"/>	1	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva*	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva*	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Üzemi mód kijelzés bekapcsolva*	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Thermosztát mód kijelzés bekapcsolva*	Thermosztát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva*	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva*	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

**[078] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE		KI
KI	<input type="checkbox"/>	1	Kimeneti üzemmód kijelzés engedélyezve*	Kimeneti üzemmód kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Nappali üzemmód kijelzés engedélyezve*	Nappali üzemmód kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3	Távozó üzemmód kijelzés engedélyezve*	Távozó üzemmód kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Éjszakai üzemmód kijelzés engedélyezve*	Éjszakai üzemmód kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

\* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziószerű billentyűzettel működik.

**Partíció címke**

Gyári: „System” – „Partition 8”

Szekció	Partíció	Címke
[101]	1	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[102]	2	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[103]	3	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[104]	4	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[105]	5	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[106]	6	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[107]	7	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[108]	8	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]

**Kimeneti parancs címke**

Gyári: „Command\_O/P\_1” – „Command\_O/P\_4”

Szekció	Partíció	Parancs kimenet	címke
[120]	1	1	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[121]	1	2	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[122]	1	3	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[123]	1	4	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[124]	2	1	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[125]	2	2	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[126]	2	3	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]
[127]	2	4	[ _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ]

Szekció	Partíció	Parancs kimenet	címke
[128]	3	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[129]	3	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[130]	3	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[131]	3	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[132]	4	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[133]	4	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[134]	4	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[135]	4	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[136]	5	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[137]	5	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[138]	5	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[139]	5	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[140]	6	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[141]	6	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[142]	6	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[143]	6	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[144]	7	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[145]	7	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[146]	7	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[147]	7	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[148]	8	1	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[149]	8	2	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[150]	8	3	[ I I I I I I I I I I I I I I ]
[151]	8	4	[ I I I I I I I I I I I I I I ]

#### [997] Szoftver verzió megmutatása

#### [998] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

#### [999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

**LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószámú billentyűzetek:**

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

**Belépés LCD programozásba**

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [\*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [\*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

**Programozható Címkék**

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
  - A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
  - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
- |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9,0  | [0] - szóköz     |
- A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
  - A címke programozásának végén nyomja le a [\*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [#] billentyűt.
  - Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

**[01] - [32] Zóna címkék (14 karakter)**

Gyári: „Zone 1”-„,Zona32”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)**

Gyári: „Fire Zone”

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[34] 1. partíció címke (14 karakter)**

Gyári: "System"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[35] 2. partíció címke (14 karakter)**

Gyári: "Partition 2"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[40] - [49] [\*] [7] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)**

Part.1 Part.2

[40] [41] Gyári: "Command\_O/P\_1"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

[44] [45] Gyári: "Command\_O/P\_2"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

[46] [47] Gyári: "Command\_O/P\_3"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

[48] [49] Gyári: "Command\_O/P\_4"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)**

Gyári: "System Has Failed to Arm"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)**

Gyári: "Alarm Occurred While Armed &lt;&gt;"

[ \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ I \_ ]

**[60] Első felhasználói kijelző maszk**

Gyári opciók BE

KI

BE	[ ]	1	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	2	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	3	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	4	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	5	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	6	Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva	Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	7	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
BE	[ ]	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

**[61] Második felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI	
KI	<input type="checkbox"/>	1	Üz.helyezői prog.zás kijelzés bekapcsolva	Üz.helyezői prog.zás kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Stay élesítés kijelzés bekapcsolva	Stay élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Esemény tároló megtekintés kij. bekapcs.	Esemény tároló megtekintés kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

**[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	3	Auto. élesítés ellenőrzés kijelz. bekapcsolva	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	4	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	6	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	7	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	8	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva

**[63] Letöltött Üzenet Kijelzése**

Gyári: 003  I  I  (Értéke:000-255, 000=üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

**[64] Billentyű funkciók**

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

**[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Felhaszn.által indított hívás kij. bekapcsolva	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	3	Későbbi felhasználásra	
BE	<input type="checkbox"/>	4	Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
BE	<input type="checkbox"/>	5	Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6	Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7	Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	



**[66] Billentyűzet opciók**

Gyári	opciók	BE	KI
BE	<input type="checkbox"/>	1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt	"X"jelzés programozás alatt
BE	<input type="checkbox"/>	2 Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
BE	<input type="checkbox"/>	4 Auto riasztás mem kijelzés léptetés enged.	Auto riasztás mem kijelzés léptetés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Hőmérséklet kijelzés engedélyezve	Hőmérséklet kijelzés tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kiiktatási opciók kijelzése bekapcsolva	Kiiktatási opciók kijelzése kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

**[67] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Thermostát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermostát kontroll kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Thermostát mód kijelzés bekapcsolva	Thermostát mód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

**[68] Negyedik felhasználói kijelző maszk**

Gyári	opciók	BE	KI
KI	<input type="checkbox"/>	1 Kimeneti üzemmód kijelzés bekapcsolva	Kimeneti üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	2 Nappali üzemmód kijelzés bekapcsolva	Nappali üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	3 Távozó üzemmód kijelzés bekapcsolva	Távozó üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	4 Éjszakai üzemmód kijelzés bekapcsolva	Éjszakai üzemmód kijelzés kikapcsolva
KI	<input type="checkbox"/>	5 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7 Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8 Későbbi felhasználásra	

**[97] Szoftver verzió megmutatása****[98] Globális Címkézés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
3. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

**[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása**

## „B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:

### Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [\*][8][Üzembe helyezési kód] billentyűket. Nyomja le a [000] billentyűt a kezelő programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A programozás végén nyomjon #-et a kilépéshez.

### Idő opció

Az LCD 5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 30mp-ig. Az időbeállítás a Power864 használói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez cserélje a 6-os szekcióban az 1-3 opciót.

Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelezve.

### [6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Gyári	Opció	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
KI	<input type="checkbox"/>	3	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
KI	<input type="checkbox"/>	4	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5	Riasztás nincs kijelezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
KI	<input type="checkbox"/>	6	Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
KI	<input type="checkbox"/>	7	Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

### [7] Segély gomb opciók

Gyári	Opció	BE	KI	
BE	<input type="checkbox"/>	1	[F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	2	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
BE	<input type="checkbox"/>	3	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
KI	<input type="checkbox"/>	4	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	5	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	6	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	7	Későbbi felhasználásra	
KI	<input type="checkbox"/>	8	Későbbi felhasználásra	

### Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD 5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

### Ajtócsengő hangok:

[1]	4 gyors csipogás (gyári)	[3]	Ding-Dong hang (változó tónus)
[2]	Bing-Bing hang (azonos tónus)	[4]	„Riasztó” hang

### Programozás menete:

1. Üsse be: [\*][8][installáló kód]
2. Üsse be: [\*] (Ezzel belépett az ajtócsengő prg-be)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Adja be az opciót 1-4 (kiválasztott hang)
5. Programozza fel a többi zónát
6. Ha kész lépjen ki ([#])

*Megjegyzés: LCD 5501Z 1.x kezelő zónáinak programozása csak 1-32-ig lehetséges.*

**Ajtócsengő hang programozás:**

Zóna	Helyszín	Opciók	[1] 4 bip	[2] Bing-bang	[3] Ding-dong	[4] Riasztás hang
[01]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[09]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[17]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
[25]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]	[_____]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[33]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

[41]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

[49]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

[57]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]	[_____]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

### **Garanciális feltételek:**

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján.

A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére.

Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek.

Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés.

Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.

Importőr: DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
210-33-59

Szakszervizeink: DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
Tel: 210-33-59

Alarmtechnika Rt.  
3529 Miskolc  
Bocskai u. 11.  
Tel: 46/411-745